

# Akku-Rasenmäher

## DLM532Z

2x18V • 53 cm • 60 l

**Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit Stahldeck und Radantrieb. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen mittelgroßer bis großer Rasenflächen**

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck und Radantrieb. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhenverstellung	10
Schnittbreite	53 cm
Flächenleistung	2300 m <sup>2</sup>
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	23 cm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Grasfangkorb	70 L
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	90,4 dB(A)

**EAN 0088381894579**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Mit robustem Stahldeck
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**127412-3**

Grasfangkorb



**127516-1**

Mulchkeil



**191D52-7**

Sichelmesser



**327589-6**

Spannknebel 6



**459887-1**

Schutzhaube Seitenauswurf



**782210-8**

Steckschlüssel SW17



**782212-4**

Steckschlüssel SW13



## Optionales Zubehör

**127412-3**

Grasfangkorb



**127516-1**

Mulchkeil



**191D52-7**

Sichelmesser



**459887-1**

Schutzhaube Seitenauswurf



## Service