

# Akku-Heckenschere

## DUH601Z

18V • 60 cm • 23,5 mm

### Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform

Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit neuer Messerform, diese leitet Zweige besser ein. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufschlagzahl	2000 - 4400 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	23,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1121 x 225 x 192 mm
Antriebsart	Akku

**EAN 0088381858342**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Neue Messerzahnform leitet Zweige besser ein
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Mit Konstantelektronik
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten



# Weitere Informationen

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

458414-1

Aufbewahrungsbehälter



## ■ Optionales Zubehör

199151-5

Leitblech



458414-1

Aufbewahrungsbehälter



## ■ Service