

# Akku-Laubbläser und - sauger

# **DUB363ZV**

2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min

Ein äußerst leistungsfähiger Akku-Laubbläser, der zu einem Laubsauger umgebaut werden kann

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen. Lieferung inklusive Absaugset.





# Technische Details

Bürstenloser Motor

Akkuspannung

2 x 18 V

Akkusystem LXT

Li-lon Akku 18 V

Akkuschutzsystem

Leerlaufdrehzahl

0 - 7850 min<sup>-1</sup>

Luftgeschwindigkeit

Blaskraft Luftvolumen Laufzeit 18 V / 6,0 Ah Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>)

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) K-Wert Geräusch Vibration

K-Wert Vibration

Gewicht inkl. Akku (EPTA)

Produktabmessung (L x B x H)

9 - 77 min 94,9 dB(A) 84,8 dB(A) 1,3 dB(A) ≤ 2.5 m/s²

0 - 7,0 / 14,4 N

13,4 m<sup>3</sup>/min

65 m/s

1,5 m/s<sup>2</sup> 4,5 - 6,6 kg

737 - 836 x 193 x

# Spezifikationen

 Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



#### EAN 0088381889773

Link zur Produktseite - www.makita.de



# **Weitere Informationen**

# Mitgeliefertes Zubehör

### 191E19-1

Absaug-Set für Akku-Laubbläser



# **Optionales Zubehör**

#### 162697-4

Auffangsack



#### 162698-2

Tragegurt



## 183P98-9

Flachdüse gebogen



#### 191B03-8

Dachrinnen-Reinigungsset



# 191E19-1

Absaug-Set für Akku-Laubbläser



## 191J13-3

Verbindungsrohr



#### **Service**