

# Akku-Kapp- und Gehrungssäge

## DLS111ZU

2x18V • 260 mm • 4.400 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige bürstenlose Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Auto-start Wireless System zur Staubabsaugung für anspruchsvolle Einsätze**

Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke. Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V. Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar. Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	4400 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Gehrung links / rechts	48 / 48 °
Max. Neigung links / rechts	60 / 60 °
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260 x 30 mm
AWS Funktion	✓

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine.
- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglichen wandnahe Arbeiten
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

**EAN 0088381851268**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

122852-0

Staubstuck kpl.



126751-8

Absaugstutzen kpl.



410602-8

Verschlusschiene



762001-3

Einstellendreieck



783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

122470-4

Horizontalschraubzwinde



122852-0

Staubstuck kpl.



126751-8

Absaugstutzen kpl.



410602-8

Verschlusschiene



762001-3

Einstellendreieck



783208-8

6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm



## Service