

# Akku- Winkelbohrmaschine

## DDA351Z

18V • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

**Winkelbohrmaschine mit Schnellspannbohrfutter für beengte Räume**

Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist. Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme. Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung.



18V

### Technische Details

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Li-Ion Akku 18 V                    | -                          |
| Akkuspannung                        | 18 V                       |
| Akkusystem LXT                      | ✓                          |
| Akkuschutzsystem                    | ✓                          |
| Leerlaufdrehzahl                    | 0 - 1800 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich               | - / 13,5 Nm                |
| Bohrleistung in Holz                | 25 mm                      |
| Bohrleistung in Stahl               | 10 mm                      |
| Aufnahme                            | 1/2"-20UNF "               |
| Bohrfutterspannweite                | 1,5 - 10 mm                |
| Seitengriff                         | ✓                          |
| Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> ) | 70 dB(A)                   |
| K-Wert Geräusch                     | 3 dB(A)                    |
| Vibration                           | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| K-Wert Vibration                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA)           | 1,6 - 1,9 kg               |
| Produktabmessung (L x B x H)        | 326 x 79 x 115 mm          |

### Spezifikationen

- Mit leuchtstarker LED
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Einfache Handhabung durch großen Paddelschalter
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker LED
- Rechts-/Links-Lauf
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

**EAN 0088381668057**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

153489-2  
Seitengriff 36



## Optionales Zubehör

153489-2  
Seitengriff 36



821550-0  
MAKPAC Gr. 2



## Service